RN ... STÁVAJÍCÍ ÚSTŘEDNA NOUZOVÉHO OSVĚTLENÍ TYP ZB-S/18, 800x2050x400mm (šxvxh)

OCELOVÁ KOMBINOVANÁ SKŘÍŇ S DĚLENÝMI DVEŘMI
KRYTÍ IP21
USPOŘÁDÁNÍ PŘÍSTROJŮ A ŠTÍTKŮ DLE ZVYKLOSTÍ PROVÁDĚCÍ FIRMY

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ : 3 NPE STŘ. 50HZ , 400V/TN-S
PŘIPOJENÍ BATERIOVÉHO NAPÁJENÍ : 216V/DC

OCHRANA PŘED NEBEZPEČNÝM DOTYKEM ŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2
V SÍTI "TN": - čl.A1...IZOLACÍ ŽIVÝCH ČÁSTÍ
- čl.A2...KRYTY NEBO PŘEPÁŽKAMI

STUPEŇ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.3, tab.NA.2
V SÍTI "TN": - NORMÁLNÍ...AUTOMATICKÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE
- DOPLNĚNÁ...OCHRANA NORMÁLNÍ+DOPLŇUJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ NEBO CHRÁNIČ

VOLBA STUPNĚ OCHRANY NEŽIVÝCH ČÁSTÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2, čl.NA.2, tab.NA.1
V SÍTI "TN": - PROSTOR NORMÁLNÍ I NEBEZPEČNÝ...OCHRANA NORMÁLNÍ
- PROSTOR ZVLÁŠŤ NEBEZPEČNÝ...OCHRANA DOPLNĚNÁ

OCHRANA PŘED ZKRATOVÝMI PROUDY A PŘED PŘETÍŽENÍM: - POJISTKAMI A JISTIČI
URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ DLE ČSN 33 2000-3, ČSN 33 2000-5-51 ed.3: VIZ PROTOKOL

POZN.: TECHNICKÉ ŘEŠENÍ DOZBROJENÍ ROZVÁDĚČE RN KONZULTOVAT S DODAVATELEM NOUZOVÉ ÚSTŘEDNY...ING. HAMÁČEK (736 611 721).

RN

	CYKY-J 5x10		RH		007	-NAPÁJENÍ RN
	J-Y(St)Y 4x2x0,8 ve žlabu popř. v trubce		R01.1-R01.4 R1.1-R1.4 R2.1-R2.4 R3.1-R3.4 R4.1-R4.4 **+R4.1.1 (NOVÝ KABEL)**			-NAPÁJENÍ SBĚRNICOVÝCH MODULŮ DLS +BUS SBĚRNA
1 STÁVAJÍCÍ VÝVOD	1-CSKH-V180 3x1,5	6x	3.2/N1 2.2/N1	392W	010 011	-OBVODY ROZVÁDĚČE R01.3
2 STÁVAJÍCÍ VÝVOD	1-CSKH-V180 3x1,5	11x	3.1/N2 KM1/N2 KM1/N2 3.8/N2	696W	013 004 007	-OBVODY ROZVÁDĚČŮ R01.1 A R01.3
3 STÁVAJÍCÍ VÝVOD	1-CSKH-V180 3x1,5	5x	1.1/N3 1.4/N3 1.6/N3	320W	027 031 033	-OBVODY ROZVÁDĚČE R01.2
4 STÁVAJÍCÍ VÝVOD	1-CSKH-V180 3x1,5	3x	2.1/N4 2.2/N4	240W	030	-OBVODY ROZVÁDĚČE R01.2
5 STÁVAJÍCÍ VÝVOD	1-CSKH-V180 3x1,5	8x	KM1/N5	364W	014 034	-OBVODY ROZVÁDĚČE R01.4
6 STÁVAJÍCÍ VÝVOD	1-CSKH-V180 3x1,5	6x	2.1/N6 "x"/N6 STÁV./N6	240W	017 024 022	-OBVODY ROZVÁDĚČE R01.4
7	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**10x**	**KM6/N7 KM7/N7 KM8/N7 9.4/N7 F1/N7**	**352W**	**106 125 113 103 109 110 112**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.1**
8	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**10x**	**KM1/N8**	**344W**	**119 218**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.3**
9	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**12x**	**KM2/N9**	**448W**	**218 318 419**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.3**
10	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**11x**	**KM3/N10 4.1/N10 4.3/N10 5.1/N10 5.2/N10 6/N10**	**520W**	**124 120 121 122 127**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.3**
11	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**11x**	**KM1/N11**	**352W**	**129 233**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.4**
12	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**12x**	**KM2/N12**	**448W**	**233 324 411**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.4**
13	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**3x**	**KM3/N13**	**200W**	**130**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.4**
14	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**7x**	**5.1/N14**	**336W**	**123 132**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.4**
15	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**8x**	**1.1/N15 1.2/N15 2.2/N15**	**388W**	**114 115 116 117 118**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R1.2**
16	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**13x**	**KM6/N16 KM7/N16 KM8/N16 9.1/N16 F1/N16**	**312W**	**207 223 212 206 205 203 208 209 211**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R2.1**
17	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**13x**	**KM1/N17 KM2/N17 KM3/N17 6.2/N17**	**732W**	**222 224 225 226**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R2.3**
18	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**7x**	**4.1/N18 4.3/N18 5.1/N18 5.2/N18**	**312W**	**219 220 221**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R2.3**
19	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**6x**	**KM2/N19 3.1/N19 3.2/N19**	**380W**	**231 230 229**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R2.4**
20	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**7x**	**3.3/N20 4.3/N20 5.1/N20**	**380W**	**228 235 236**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R2.4**
21	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**7x**	**1.1/N21 1.2/N21 2.2/N21**	**380W**	**213 216 215 217**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R2.2**
22	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**7x**	**KM6/N22 KM7/N22 KM8/N22 F1/N22 F2/N22**	**180W**	**308 305 306 307**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.1**
23	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**5x**	**9.1/N23 9.4/N23 10.1/N23**	**204W**	**304 301**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.1**
24	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**3x**	**12.2/N24**	**240W**	**323**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.1**
25	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**2x**	**KM1/N25**	**104W**	**322 224 225 226**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.3**
26	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**6x**	**2.1/N26 2.3/N26 3.2/N26**	**240W**	**319 320 321**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.3**
27	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**5x**	**KM1/N27 3.1/N27**	**256W**	**325 326 327**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.4**
28	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**6x**	**4.3/N28 5.1/N28**	**372W**	**329 328**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.4**
29	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**7x**	**F1/N29 2.1/N29 2.2/N29 2.3/N29**	**336W**	**309 310 312 313**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.2**
30	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**4x**	**3.1/N30 4.1/N30**	**204W**	**313 314 317**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R3.2**
31	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**8x**	**KM6/N31 7.1/N31 7.4/N31 8.1/N31 F1/N31**	**328W**	**405 404 401 407 410**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R4.1**
32	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**6x**	**KM1/N32 2.1/N32 5.1/N32**	**372W**	**411 412 413**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R4.2**
33	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**5x**	**3.3/N33 4.1/N33 4.2/N33**	**232W**	**414 417**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R4.2**
34	**1-CSKH-V180 3x1,5**	**5x**	**F1/N34 2.1/N34**	**168W**	**408 418**	**-OBVODY ROZVÁDĚČE R4.1.1**