

Akce: **NPK a.s., Pardubická nemocnice**
Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů
Aktualizace a dopracování projektové dokumentace
Dokumentace pro provádění stavby

Investor: **Pardubický kraj**
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice

Zak. číslo: **A 33 – 21 – P**

D1.06 Rampa a opěrná zeď 2

D1.06.4h3-01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D1.06.4h3 Elektrická požární signalizace (EPS)

1. Úvod	3
1.1 Předmět projektu	3
1.2 Projektové podklady	3
1.3 Ochrana před nebezpečným dotykem	3
1.4 Vnější vlivy	3
1.5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)	3
2. Návrh technického řešení Elektrické požární signalizace (EPS)	4
2.1 Struktura technické zprávy dle ČSN 73 0875 odstavec 4.3.2:	4
2.2 Zálohování systému EPS	9
2.3 Realizace zakázky	9
2.4 Způsobilost zařízení	9
3. Údaje o zajištění dodávek a prací	10
4. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci	10
5. Závěr	11
Příloha č. 1	13
Příloha č. 2	14

1. Úvod

1.1 Předmět projektu

Předmětem projektu je návrh systémů elektrické požární signalizace (EPS) v nově budované rampě 2 D1.06, která bude sloužit jako výjezd z objektu CUP v Pardubické nemocnici.

1.2 Projektové podklady

Pro vypracování projektu byly použity následující projektové podklady:

- Projektová dokumentace stavební části
- Požadavky zadavatele
- Technická zpráva požárně bezpečnostního řešení stavby (vypracovala Ing. Miloš Polický)
- ČSN 34 2710 – Elektrická požární signalizace – Projektování, montáž, užívání, provoz, kontrola, servis a údržba
- ČSN 73 0848 – Požární bezpečnost staveb – Kabelové rozvody
- ČSN 73 0875 – Navrhování elektrické požární signalizace
- Vyhláška 268/2011 Sb. – Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb
- Vyhláška 246/2001 Sb. – Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci)
- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
- ČSN 33 2000 – Soubor elektrotechnických předpisů – Elektrická zařízení
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 73 0875 – Požární bezpečnost staveb – Navrhování elektrické požární signalizace
- ČSN P CEN/TS 54-14 – Elektrická požární signalizace – Část 14: Návod pro plánování, projektování, montáž, uvedení do provozu, používání a údržbu
- ČSN 34 2300 – Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení
- ČSN 33 2000 – Soubor elektrotechnických předpisů – Elektrická zařízení
- ČSN 73 6005 – Prostorové uspořádání sítí technického vybavení
- ČSN 60331-11 Zkoušky elektrických kabelů za podmínek požáru
- EN 54-4 – Napájecí zdroj
- Technické specifikace jednotlivých navržených systémů
- Prakab – Bezhalogenové kabely silové a sdělovací
- OBO Bettermann – Systémy se zachováním funkčnosti

1.3 Ochrana před nebezpečným dotykem

V souladu s normou ČSN 33 20 004-41 bude ochrana před nebezpečným dotykovým napětím provedena takto:

1) ochrana základní je provedena:

- a) izolací
- b) krytím
- c) SELV

2) ochrana při poruše je provedena:

- a) samočinným odpojením od zdroje
- b) SELV
- c) dvojitou izolací

1.4 Vnější vlivy

Vnější vlivy v prostorech s instalovaným slaboproudými zařízeními jsou určeny protokolem o určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-4-41 a ČSN 33 2000-5-51. Protokol vnějších vlivů viz protokol vnějších vlivů v projektové dokumentaci silnoproudé elektrotechniky. Ve všech prostorech s instalovanými slaboproudými prvky jsou předpokládány vnější vlivy normální.

1.5 Elektromagnetická kompatibilita (EMC)

Veškerá instalovaná zařízení musí splňovat podmínky pro elektromagnetickou kompatibilitu dle ČSN IEC 1000-2-1.

2. Návrh technického řešení Elektrické požární signalizace (EPS)

Podle požární zprávy je v celém objektu nutné instalovat standardní systém EPS. Ústředna EPS instalovaná v novém objektu bude připojena do stávající sítě ústředn EPS. Díky napojení do této sítě bude veškeré informace o poplachu předány na velín, kde je zřízena trvalá obsluha, která je zajištěna 24 hodině dvěma prokazatelně proškolenými osobami.

2.1 Struktura technické zprávy dle ČSN 73 0875 odstavec 4.3.2:

a) stanovení požadavků na rozsah ochrany zařízením EPS (po jednotlivých požárních úsecích se stanovením požadavků na střežení zdvojených podlah, prostor nad podhledy apod.)

Podle požadavků požární zprávy bude v objektu instalována ovládané zařízení systémem EPS. V rámci tohoto objektu je doplněn pouze jedno ovládané zařízení. Nejsou doplněny žádné nové detektory ani ovládací tlačítka.

b) způsob detekce požáru (např. detekce teploty, kouře, vyzařování plamene, videodetekce kouře / plamene, kombinovaný apod.)

V rámci tohoto objektu je doplněn pouze jedno ovládané zařízení. Nejsou doplněny žádné nové detektory.

c) stanovení požadavků na umístění tlačítkových hlásičů EPS

V rámci tohoto objektu je doplněn pouze jedno ovládané zařízení. Nejsou doplněny žádné nové tlačítkové hlásiče.

d) umístění hlavní ústředny EPS, případně vedlejších ústředn EPS s požadavky na jejich propojení (včetně požadavků na prostor a požární úsek, ve kterém je umístěna ústředna, přístup apod.)

Řídícím členem systému EPS je stávající ústředna EPS, které je instalována v místnosti ústředna EPS, ER, která je označena jako č.0171 v 1.PP. Tato místnost tvoří samostatný požární úsek. Ústředna je instalována na stěně. Ústředna je vybavena vlastním zdrojem se zálohovacími tak, aby při výpadku napájení byl tento systém zcela funkční a splňoval příslušná ustanovení ČSN. To znamená zálohování po dobu 24 hodin při normálním klidovém provozu (pohotovostním režimu) a 15 min. při vyhlášení požárního poplachu a aktivaci všech návazných zařízení. Akumulátory jsou za provozu ze síťového zdroje ústředny dobíjeny. Systém EPS bude napájen kabelem s požadovanou funkční integritou z rozvaděče NN. Přívodní kabel je zapojen na samostatný jistič prvek 16A, který bude označen štítkem „NEVYPÍNAT EPS“. Informace o požáru jsou předávány na velín, kde je místo trvalé 24 hodinové prokazatelně proškolené obsluhy. K ústředně EPS jsou napojeny také dvě tabla obsluhy (TO). Jedno tablo obsluhy je instalováno v m.č. 1043 recepce a druhé je instalováno v m.č. 1053 dispečink. Nově instalovaná ústředna EPS je připojená do stávající sítě ústředn EPS. Díky tomuto připojení vytvoří ústředny jednotný systém. V areálu pardubické nemocnice se nacházejí další dvě tabla obsluhy. Jedno se nachází na velíně, kde je zřízena 24hodinová služba, kterou drží prokazatelně proškolená obsluha a druhé tablo se nachází ve vrátnici č. 13. V případě vyhlášení a potvrzení požárního poplachu uvědomuje tato obsluha HZS Pardubického kraje telefonicky pomocí telefonní linky či mobilního telefonu.

Jako centrální prvek EPS navrhujeme použít ústřednu EPS od evropského výrobce. Jedná se o ústřednu používanou ve středních a velkých aplikacích. Jedná se o kvalitní systém EPS, který je vyráběn v Evropě a má dlouholetou tradici. Systém má veškeré prvky certifikovány dle platných norem. Systém EPS je certifikován jako kompletní systém. Ústředna je plně hardwarově a softwarově redundantní, což zvyšuje funkční spolehlivost systému. Systém má veškeré prvky certifikovány dle platných norem. Systém EPS je certifikován jako kompletní systém. Ústředna bude instalována na stěně technické místnosti č.0171. Ústředna bude vybavena plnohodnotným ovládacím panelem. Ústředna bude připojena do sítě ústředn EPS a bude tak součástí jednotného systému.

e) stanovení časů T1 a T2 pro jednotlivé provozní režimy EPS

Systém EPS bude pracovat v režimu DEN. V režimu DEN – přítomnost zaměstnanců (prokazatelně proškolené obsluhy) je zajištěna trvalá obsluha obslužného panelu systému EPS. V areálu pardubické nemocnice je zajištěna normou předepsaná 24 hodinová obsluha. V režimu DEN budou aktivovány časy T1 a T2. Režim NOC nebude aplikován.

Signalizace poplachu je provozována s možností dvoustupňového vyhlášení požáru. Dvoustupňové vyhlášení bude zajištěno prostřednictvím časových intervalů. První stupeň čas T1 bude nastaven na hodnotu 60 sekund. V tomto čase má obsluha čas na potvrzení vyhlášeného poplachu (systém je ve stavu hlídání). Od potvrzení se začne odpočítávat čas T2. Tento čas je navržen na 300s. Tento čas bude upřesněn na základě funkční zkoušky systému. V čase T2 má trvalá obsluha čas na diagnostiku požáru. V případě, že požár vizuálně potvrdí, je obsluha povinna požár potvrdit systému EPS stiskem manuálního tlačítka systému EPS. Po uplynutí času T2 se automaticky spustí poplach. Systém také automaticky spustí poplach v případě, že bude signalizován poplach z více hlásičů (cca 2 až 5 hlásičů v jednom požárním úseku). Zjistí-li obsluha, že se jedná o planý poplach, ukončí odpočítávání času T2. Na displeji tabla obsluhy EPS bude zobrazena informace o adrese (místnosti či pozici) aktivovaného čidla EPS. Požární tlačítka budou při stisku ohlašovat okamžitý poplach bez ohledu na uplynutí času T1 a T2.

V režimu DEN:

T1 = do 60 sec. – interval, kdy musí zaškolená obsluha provést potvrzení poplachu na ústředně EPS, případně na obslužném panelu EPS. V čase T1 budou již ovládána některá zařízení. Zařízení aktivována již v čase T1 jsou popsána v tabulce ovládaných zařízení viz příloha č.1 této technické zprávy.

T2 = do 300 sec. – časový interval kdy musí zaškolená obsluha zjistit místo signalizovaného požáru a po zjištění stavu na místě provést předepsaný úkon na ústředně. V případě, že k požáru nedošlo, bude resetovat systém EPS na ústředně případně panelu obsluhy EPS.

f) typy, způsob a čas ovládání požární bezpečnostních zařízení a dalších ovládaných zařízení podle požadavků vyplývajících z celkové koncepce PBR a z právních předpisů a normativních požadavků, seznam a popis funkce ovládaných zařízení

Při vyhlášení požárního poplachu, předá systém EPS informaci připojeným zařízením.

- nepřetržitou kontrolu prostorů objektu na vznik požáru a signalizaci místa vzniku požáru na tablech obsluhy (TO).
- ovládání jednotlivých zařízení viz příloha č.1 této technické zpráva – v rámci tohoto objektu je doplněno jedno ovládané zařízení a tím je elektrická mříž, která se při požáru otevře

g) seznam monitorovaných zařízení s výpisem požadovaných monitorovaných stavů

Systém EPS bude monitorovat funkčnost zařízení.

h) stanovení druhu (druhů) signalizace poplachu (sirény, rozhlas) a stanovení signalizace poplachu (zónový poplach, všeobecný poplach) a požadavky na rozdělení objektu na detekční a poplachové zóny

Systém EPS bude po zjištění vzniku požáru vyhlášovat všeobecný poplach pomocí akustické sirény. Rozmístění jednotlivých signalizačních prvků je patrné z výkresové dokumentace.

i) požadavek na způsob spojení obsluhy hlavní ústředny EPS s předurčenou jednotkou HZS (např. telefon) nebo požadavek na ZDP

Zařízení dálkového přenosu nebude instalováno. Nová EPS ústředna instalovaná v tomto objektu bude připojena do sítě ústředny EPS, které jsou provozovány v areálu pardubické nemocnice. Díky tomuto sesíťování, budou veškeré informace po poplachu či poruše předány na pult 24hodinové prokazatelně proškolené obsluhy, který se nachází na velínu. Velín se nachází v suterénu objektu chirurgie č.27.

V případě vyhlášení a potvrzení požárního poplachu uvědomuje tato obsluha HZS Pardubického kraje telefonicky pomocí telefonní linky či mobilního telefonu.

j) požadavky na adresaci informací o požáru na hlavní ústředně EPS (případně na vedlejších ústřednách, pokud jsou tyto navrženy), tj. např. požadavek na adresnost po místnostech, po hlásičích apod.

Adresace požáru do ústředny EPS bude prováděna po jednotlivých hlásičích. Jednotlivé hlásiče budou rozděleny do skupin. Rozdělení do skupin bude provedeno dle typu detektoru a dle požárních úseků. Adresy budou zvoleny a přizpůsobeny dle volných adresy v síti ústředny EPS v momentě provádění programovacích prací. Jednotlivé adresy nelze předem určit, protože v areálu pardubické nemocnice stále dochází k připojování nových objektů jejichž adresace není v době vytváření této projektové dokumentace známa. Způsob popisu hlásičů na ústředně EPS musí být přesný a jednoznačný. Popis hlásiče by měl obsahovat informace o objektu, čísle místnosti, názvu místnosti dle skutečného využití, podlaží a čísla dle plánu a popř. typ hlásiče.

k) požadavky na vybavení zařízení EPS grafickou nadstavbou EPS, tiskárnou apod.

Vzhledem k rozsahu objektu a dle požadavku HZS Pardubického kraje bude ústředna EPS doplněna o grafickou nadstavbu. Tato grafická nadstavba bude provozována na velínu, který se nachází v suterénu objektu chirurgie č.27, kde je místo 24hodinové prokazatelně proškolené obsluhy. Jako grafická nadstavba byl zvolen vhodný SW, který bude spuštěna na PC na velínu. Jako grafická nadstavba EPS bude rozšířen stávající grafický systém, který je v areálu nemocnice Pardubice provozován pro vizualizaci MaR. Nově bude tato grafická nadstavba doplněna o modul pro zobrazování systému EPS. Stávající grafická nadstavba tak bude rozšířena a bude doplněna o nové mapové podklady a jednotlivé grafické body systému EPS objektu CUP. Případně budou do grafické nadstavby doplněny i další objekty, které jsou pokryty tím samým systémem EPS. To však není předmětem tohoto projektu. Grafická nadstavba bude provozována jako doplněk k tablu obsluhy, který se nachází na velínu. Grafická nadstavba bude obsahovat jednotlivé mapové listy

jednotlivých podraží a v nich budou zakresleny jednotlivé aktivní grafické značky. Každá grafická značka bude reprezentovat daný fyzický hlásič požáru. Při vyhlášení požáru pomůže ústředna k rychlejšímu a lepšímu zorientování obsluhy a rychle obsluze znázorní který hlásič a na kterém patře vyhlásil poplach.

I) požadavky na kabely, kabelové trasy a napájení

Požární detektory a tlačítka budou instalovány na kruhových linkách. Tyto linky budou tvořeny bez halogenovým oheň retardujícím kabelem typu např. J-H(st)H 1x2x0,8 či jiný adekvátní typ. Kabel bude uložen na příchýtkách. Tento kabel bude uložen na kabelové trase bez funkční integrity. Kabel musí splňovat třídu reakce na oheň B₂CA. Všechny prvky na kruhových linkách jsou vybaveny izolátorem. V případě jejich poruchy dojde k uzavření kruhové linky ze dvou sousedních prvků a z kruhu se stávají dvě linie. Systém je plně funkční kromě prvku, který je v poruše. Ústředna vypíše obsluhu chybu prvku systému a na tuto chybu upozorňuje obsluhu akustickým signálem ústředny a ovládacího panelu. Obsluha zjistí poruchu a zavolá servisní organizaci, která poruchu opraví. V případě, že dojde k porušení, či přehoření kabelu, který tvoří kruhovou linku, ústředna okamžitě ohlašuje poruchu a upozorňuje obsluhu na možné nebezpečí. Ta prověří stav systému a případně stiskem požárního tlačítka vyvolá požární poplach.

Sířeny a ovládaná zařízení, budou připojeny k požární ústředně funkčním kabelem při požáru např. PraFlaGuard F 1x2x0,8, PraFlaGuard F 2x2x0,8 či jiný adekvátní typ. Kabely budou instalovány do kabelové trasy s funkční integritou a musí splňovat třídu reakce na oheň B₂CAs1d1. Příchytka musí splňovat zkušební normu ČSN 730895 (dříve předpis ZP-27/2008), STN 92 0205, DIN 4101-12 a musí být instalovány podle normy.

Obecné podmínky kladené na použité kabely:

Doporučuje se, aby izolace i plášť byly odolné proti šíření plamene, aby kabel umožňoval i přímé uložení pod omítku. Jádru žil musí být z holého měděného drátu (ne lanko). Kabely na kabelových trasách s funkční integritou jsou zpravidla barevně označeny: oranžový či červený plášť pro kabely nešířící oheň podle ČSN EN 50266 2 2 a hnědý plášť pro kabely zajišťující celistvost obvodu podle ČSN IEC 60331.

Kabely pro napájení a ovládání vybraných požárně bezpečnostních zařízení, technických a technologických zařízení, které musí zůstat funkční při požáru, musí vyhovět požadavkům vyhlášky 23/2008 Sb., ČSN 73 0848 a ČSN 73 0804 čl. 13.10.2. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů jsou uvedeny v příloze č. 2 vyhlášky 23/2008. Kabelové trasy musí splňovat třídu funkčnosti a požadavek na třídu reakce na oheň B₂cas1d1, s (bez) funkční schopnosti.

Vodiče a kabely pro elektrická zařízení, která neslouží protipožárnímu zabezpečení objektu, musí splňovat požadavky ČSN 73 0804 čl. 13.10.3 a 13.10.2.

Navržené typy kabelů:

- adresná linka – např. J-H(St)H 2x2x0,8 či jiný adekvátní typ
- adresná linka s instalovanými V/V jednotkami - B₂cas1d1, s funkční schopností např. kabel Praflaguard 2x2x0,8 či jiný adekvátní typ
- ovládaná zařízení systémem EPS - B₂cas1d1, s funkční schopností např. kabel Praflaguard 2x2x0,8 nebo Prafladur Xx1,5 či jiný adekvátní typ

Kabelové trasy:

Rozvody EPS budou uloženy v kovových příchýtkách nad SDK podhledy nebo budou uloženy ve zdech.

Trasy s požadavkem na třídu funkčnosti trasy P (PH) 30-R budou provedeny na příchýtkách např. HL Systém HL P1 nebo HL P2 nebo žlabem 60x75x1,25 s dodržení vzdálenosti dle předpisu výrobce či jiným adekvátním typem.

Kabelové trasy musí být provedeny tak, aby byla v případě požáru zajištěna požadovaná doba bezpečného napájení, ovládání a řízení elektrických zařízení důležitých pro požární bezpečnost stavby a technologie.

Kabelová trasa s funkční integritou začíná u ústředny, ze kterého jsou napájena požárně bezpečnostní zařízení a končí u jednotlivých spotřebičů – požárně bezpečnostních zařízení. Funkčnost kabelových tras je splněna, pokud nevznikne v kabelových trasách zkrat ani přerušení toku elektrického proudu.

Přehled požárně bezpečnostních zařízení a zařízení, která musejí zůstat v případě požáru funkční, s uvedením třídy funkčnosti kabelové trasy dle zkoušky podle ZP-27/2008:

EPS a návazná ovládaná zařízení – krátkodobá funkce kabelové trasy, třída funkčnosti P (PH) 30-R.

Funkčnost celé kabelové instalace v případě požáru je zaručena pouze při použití předepsaných nosných prvků a kabelových spojek. Bližší podrobnosti viz požadavky výrobce kabelu na nosné systémy (normové a nenormové instalace). Kabely zajišťující napájení zařízení, která musí být při požáru ve funkci a kabely zajišťující ovládání jednotlivých zařízení, u nichž je to požadováno, musí vést zcela samostatnými trasami (tj. nikoli společně s kabely které tato zařízení nenapájejí). Tato kabeláž

Napájení:

Napájecí příklady pro systém EPS zajistí profese elektro.

Pro pomocný napájecí zdroj budou vytvořeny samostatné okruhy zakončené vývody 230V. Provedeny budou požárně odolnými kabely např. Prafladur 3x2,5 (či jiný adekvátní typ) z hlavního rozvaděče objektu při jistění jističem 16/1/B.

Napájecí obvody budou v rozvaděči silnoproudu osazeny přepětovými ochranami 2. Stupně. U koncových zařízení budou instalovány PPO 3. stupně.

Navržené kabely musí vyhovět požadavkům vyhlášky 23/2008 Sb. Druhy a vlastnosti volně vedených vodičů a kabelů jsou uvedeny v příloze č. 2 této vyhlášky. Kabely musí splňovat třídu reakce na oheň B2cas1d1, s funkční schopností.

Barevné značení vodičů bude provedeno dle ČSN IEC 446.

Návrh PPO bude proveden v souladu s ČSN 33 2000-1.

Pro napájecí obvody je nutné dodržet následující pravidla:

- Jištění a dimenzování přívodů el. energie pro zařízení bude provedeno dle ČSN 33 2000 4 473, ČSN 33 2000-4-43, ČSN 33 2000-5-523.
- Ochrana proti nebezpečnému dotyku bude dle ČSN 33 2000-4-41 provedena automatickým odpojením od zdroje.
- Napájecí obvody budou v rozvaděči silnoproudu osazeny přepětovými ochranami 2. stupně. Návrh PPO bude proveden v souladu s ČSN 33 2000-1.

Prostupy elektrických rozvodů (kabelů a vodičů) požárně dělicími konstrukcemi musí být provedeny podle článku 6.2 ČSN 73 0810 : 2016.

Dle ČSN 73 0810 : 2016, čl. 6.2.1. Prostupy rozvodů a instalací (např. vodovodů, kanalizací, plynovodů, vzduchovodů), technických a technologických zařízení, elektrických rozvodů (kabelů, vodičů) apod. mají být navrženy tak, aby co nejméně prostupovaly požárně dělicími konstrukcemi. Konstrukce, ve kterých se vyskytují tyto prostupy, musí být dotaženy až k vnějším povrchům prostupujících zařízení, a to ve stejné skladbě a se stejnou požární odolností jakou má požárně dělicí konstrukce. Požárně dělicí konstrukce může být případně i zaměněna (nebo upravena) v dotahované části k vnějším povrchům prostupů za předpokladu, že nedojde ke snížení požární odolnosti a ani ke změně druhu konstrukce.

Prostupy musí být také navrženy a realizovány v souladu s ČSN 73 0802, ČSN 73 0804, ČSN 65 0201, v případě vzduchotechnických zařízení v souladu s ČSN 73 0872 a dalšími ustanoveními souvisejícími s prostupy v ČSN 73 08xx.

Těsnění prostupů se provádí realizací požárně bezpečnostního zařízení – výrobku (systému) požární přepážky nebo ucpávky (v souladu s ČSN EN 13501-2+A1:2010, čl. 7.5.8), nebo dotěsněním (např. dozdněním, případně dobetonováním) hmotami třídy reakce na oheň A1 nebo A2 v celé tloušťce konstrukce a to pouze pokud se nejedná o prostupy konstrukcemi okolo chráněných únikových cest (nebo okolo požárních nebo evakuačních výtahů) a za dodržení dalších podmínek, které jsou uvedeny v další části tohoto článku ČSN.

Pro zhotovení protipožárních ucpávek se použije systémové řešení s atestem státní zkušebny (např. HILTI, Promat, aj.).

m) požadavky na zajištění a vybavení trvalé obsluhy ústředny EPS

Uživatel je povinen v dostatečném předstihu před revizí a uvedením zařízení do provozu určit osobu zodpovědnou za provoz zařízení EPS, osoby pověřené údržbou zařízení EPS a osoby pověřené obsluhou zařízení EPS. Tyto osoby budou v tomto objektu stanoveny.

OSOBA ZODPOVĚDNÁ ZA PROVOZ

- zodpovídá za provoz a správné využívání EPS,
- kontroluje činnost osob pověřených obsluhou EPS,
- zajišťuje, aby osoby pověřené údržbou prováděly údržbu podle pokynů výrobce,
- zodpovídá za řádné vedení provozní knihy.

OSOBY POVĚŘENÉ ÚDRŽBOU EPS

- musí být znalé a prokazatelně zaškoleny výrobcem nebo organizací výrobcem pověřené.

Mají tyto povinnosti:

- provádět prohlídky a údržbu zařízení EPS podle pokynů výrobce,
- provádět předepsaným způsobem kontrolu zařízení EPS,
- provádět opravy v rozsahu stanoveném výrobcem,
- provádět záznamy do provozní knihy zařízení EPS o všech kontrolách, údržbě a opravách zařízení EPS.

OSOBY POVĚŘENÉ OBSLUHOU ZAŘÍZENÍ EPS

Musí být prokazatelně proškoleny předávající organizací a musí být alespoň osoby poučené. Osoby pověřené obsluhou vedou záznamy v provozní knize EPS o signalizaci požáru a poruchy. Postupují podle požárního řádu a požární poplachové směrnice objektu.

n) v případě návrhu ZDP musí být splněny podmínky místně příslušného HZS kraje a v PBŘ musí být stanoveny požadavky na toto zařízení (např. rozhodnutí o umístění, o nutnosti optické signalizace, KTPO, OPPO apod.)

Obslužné pole požární obsluhy (OPPO) nebude instalováno. Nová EPS ústředna instalovaná v tomto objektu bude připojena do sítě ústředen EPS, které jsou provozovány v areálu pardubické nemocnice. Díky tomuto sesíťování, budou veškeré informace po poplachu či poruše předány na pult 24hodinové prokazatelně proškolené obsluhy, který se nachází na velínu. Velín se nachází v suterénu objektu chirurgie č.27.

Klíčový trezor (KTPO) nebude instalován. Nová EPS ústředna instalovaná v tomto objektu bude připojena do sítě ústředen EPS, které jsou provozovány v areálu pardubické nemocnice. Díky tomuto sesíťování, budou veškeré informace po poplachu či poruše předány na pult 24hodinové prokazatelně proškolené obsluhy, který se nachází na velínu. Velín se nachází v suterénu objektu chirurgie č.27.

o) požadavky na provedení koordinačních funkčních zkoušek, případně požadavek na provedení netoxických kouřových zkoušek

Výchozí revizi systému EPS provede dodavatel montážních prací dle ČSN 33 1500. Další pravidelné revize provede provozovatel v předepsaných lhůtách po každé opravě vyvolané poruchou či poškozením elektrického zařízení (dílní revize).

Zařízení EPS je provozovatel povinen revidovat a zkoušet v následujících lhůtách:

- před uvedením do provozu zařízení do trvalého provozu
Koordinační funkční zkouška dle §7 odstavce 1 vyhlášky 246/2001 Sb.
- jednou ročně
Kontrola provozuschopnosti systému dle §7 odstavce 4 vyhlášky 246/2001 Sb.
- jednou za půl roku
Zkouška činnosti EPS při provozu dle §8 odstavce 1b vyhlášky 246/2001 Sb. pouze u samočinných hlásičů a ovládaných zařízení
- jednou měsíčně
Zkouška činnosti EPS při provozu dle §8 odstavce 1a vyhlášky 246/2001 Sb. pouze u ústředen a doplňujících zařízení

O těchto zkouškách a kontrolách musí být pořízeny písemné zápisy na zvláštních formulářích resp v provozní knize systému EPS.

Součástí předané dokumentace bude:

- návod k obsluze systému EPS
- provozní kniha systému EPS
- dokumentace skutečného provedení
- zpráva o výchozí revizi elektro
- zpráva o funkční zkoušce zařízení před uvedením do provozu dle §7 vyhlášky 246/2001 Sb.
- zpráva o koordinačně funkční zkoušce PBZ všech návazných zařízení za účasti dodavatelů jednotlivých ovládaných zařízení
- prohlášení o provedení díla dle schválené projektové dokumentace a o splnění podmínek dle §10 vyhlášky 246/2001 Sb.

Dále je provozovatel povinen uzavřít servisní smlouvu s organizací oprávněnou výrobcem tohoto zařízení pro tuto činnost. Před uvedením do provozu musí uživatel určit osoby, zodpovědné za provoz EPS a dále prokazatelně proškolit osoby oprávněné k obsluze systému EPS. Pokud se jedná pouze o rozšíření systému EPS, musí uživatel zajistit doplnění potřebných údajů do stávající dokumentace.

p) v případě návrhu ZDP, resp. OPPO stanoví PBŘ, zda některá zařízení budou vypínána samostatným tlačítkem panelu OPPO vč. návrhu na popis tohoto tlačítka

Zařízení vypínána pomocí OPPO nebo ZDP nejsou navrhována.

q) zpracování blokového schématu

Blokové schéma je součástí výkresové dokumentace objektu D1.01 Centrální urgentní příjem. Na tento samostatný objekt nebylo blokové schéma zpracováno.

2.2 Zálohování systému EPS

Systém bude napájen samostatným zdrojem se záložním akumulátorem. Akumulátor zajistí funkčnost celého systému minimálně po dobu 24 hodin. Akumulátor je za provozu ze síťového zdroje ústředny dobíjen.

2.3 Realizace zakázky

Veškeré realizační práce na elektrickém zařízení musí provést pracovníci s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/1978 Sb. Montáž zařízení může provádět pouze montážní, projektová a dodavatelská organizace, která má oprávnění k činnosti systémů EPS a řádně proškolené pracovníky těchto systémů dle vyhlášky č. 246/2001 Sb. výrobcem daného systému EPS.

2.4 Způsobilost zařízení

Výstavba zařízení EPS je řešena jako sdělovací zařízení s vyšší provozní spolehlivostí. Provedení rozvodů musí odpovídat ČSN 34 2300 pro vnitřní rozvody a dále předepsanou odstupovou vzdálenost k zamezení rušivých vlivů podle ČSN 33 2000-5-52.

Při montáži zařízení je nutné postupovat podle platných pokynů výrobce zařízení systému EPS.

Všechna použitá zařízení a prvky EPS a silnoproudu musí být schváleny pro používání v České republice. Na požádání investora musí dodavatel předložit příslušné dokumenty.

Dodavatelský nebo montážní závod elektrické části, je povinen po ukončení montážních prací zajistit provedení výchozí revize elektrického zařízení, včetně příslušenství dle ČSN 331500. Provozovatel objektu pak zajišťuje pravidelné provádění kontrol a revizí bezpečného stavu objektu včetně příslušenství. Pravidelné revize dle této projektové dokumentace, zajišťuje kompatibilitu jednotlivých navržených prvků a funkci zařízení jako systému.

3. Údaje o zajištění dodávek a prací

Pro jednotlivé navrhované práce budou použity běžně dodávané výrobky. Jedná se o výrobky, které musí odpovídat schváleným normám a předpisům týkajících se slaboproudých rozvodů při současném respektování souboru platných el. norem ochrany před neb. dotykem ČSN 33 2000-4-45, ČSN 33 2000-3 a souvisejících předpisů.

Při rozvodech v trubkách pod omítkou budou osazovány odbočné krabice podle potřeby (ve smyslu platných technických norem). V místech přechodů kabelových tras mezi různými požárními úseky bude zajištěno protipožární utěsnění průchodů podle příslušných norem.

Veškeré příslušné prvky instalace budou připojeny na ochranné pospojování nebo zemnicí soustavu objektu a vlastní montáž bude provedena v souladu s příslušnými ČSN a předepsanými montážními předpisy výrobce při dodržení požadovaných technologických postupů.

S ohledem na jednotlivé druhy slaboproudých a silnoproudých vedení musí být dodrženy příčné odstupové vzdálenosti s ohledem na jejich vzájemné nepříznivé a rušivé působení, případně i příčné odstupové vzdálenosti od možných ostatních zdrojů rušení.

4. Ochrana zdraví a bezpečnosti při práci

Při jednotlivých montážních pracích je třeba dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy o ochraně zdraví při práci.

Během realizace vnitřních slaboproudých rozvodů musí být bezpodmínečně splněny následující zásady.

Montážní práce slaboproudu smí provádět pouze organizace mající oprávnění k montážním činnostem v příslušné kategorii slaboproudu.

Pracovníci montáže musí mít platné oprávnění potvrzující příslušnou elektrotechnickou kvalifikaci včetně zdravotní způsobilosti.

Pracoviště, tj. prostory montáže, musí být zbaveno hrubých mechanických překážek /stavební materiál, rozměrné předměty a pod./.

Osvětlení pracoviště smí být použito z typového rozvodu malého napětí, ze zdroje opatřeného bezpečným oddělovacím transformátorem, použitá svítidla mohou být pouze tovární výroby a nepoškozená, opatřená ochrannými koši.

Elektrické nářadí používané při montáži musí být podrobeno oficiálním revizním zkouškám v předepsaných intervalech.

Pomocné prostředky, t.j. žebříky, štafle a pod. musí být tovární výroby, řádně evidovány.

Při práci v prostorech s nebezpečím pádu předmětů s výšky musí být používáno ochranných přileb.

Při práci ve výškách musí být dbáno na řádné zabezpečení osob bezpečnostními pásy ev. srovnatelnými prostředky k tomu účelu určenými.

Při použití nastrojovací pistole musí mít pracovník platné oprávnění a musí být vybaven předepsanými ochrannými pomůckami. Bezpečnost osob, nacházejících se v přilehlých prostorech, musí být zajištěna vhodnými organizačními opatřeními.

Při svařování a manipulaci s otevřeným ohněm musí být dodržována základní ustanovení požární ochrany a bezpečnosti.

Na pracovišti musí být k dispozici řádně vybavená lékárnička první pomoci doplněná traumatologickým plánem.

Při manipulaci na elektrických zařízeních musí být dodržena ochrana před nebezpečným dotykovým napětím ve smyslu platných ČSN.

Během realizace musí být dodržovány platné normy ČSN, příslušné ON a související předpisy. Při montážích musí být dbáno na veškerá nařízení ochrany zdraví a bezpečnosti při práci, vč. dodržení pravidel požární bezpečnosti a zvláštních hygienických předpisů.

Uvedený přehled opatření a BOZ doplňuje projektovou dokumentaci ve smyslu vyhlášky 378/92, ale nenahrazuje vlastní předpisy montážní organizace k problematice BOZ, PO.

5. Závěr

Projekt v tomto stupni byl zpracován v souladu s platnými ČSN a předpisy slaboproudu.

Rozsah zpracování a druhu slaboproudých zařízení vychází z požadavku investora stavby a z předchozího stupně projektové dokumentace.

Navrhované práce je nutno provádět v souladu s příslušnými předpisy a normami ČSN.

Projektová dokumentace je navržena dle dostupných informací. Při stavebních pracích mohou být zjištěny takové skutečnosti, které mohou ovlivnit předpoklad a rozsah prací. V takovém případě bude projektant v předstihu upozorněn a úprava bude řešena v rámci změnového řízení.

Jakékoliv změny projektu, změny materiálů nebo změny detailů, ať už v průběhu realizace nebo v rámci výrobní přípravy dodavatele, podléhají schválení projektantem. Za změny provedené bez vědomí projektanta nebo proti jeho vůli nenese projektant zodpovědnost.

V případě nejasností se obraťte na projektanta této části Ing. Jan Fikejs +420 602 106 540.

PROHLÁŠENÍ O PROVEDENÉ ČINNOSTI

Podle vyhlášky 246/01 Sb., §10 odstavec 2

Věc: Projekt vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení EPS – Elektrická požární signalizace

Zakázka: NPK a.s., Pardubická nemocnice

Výstavba pavilonu CUP s centralizací akutních provozů

Aktualizace a dopracování projektové dokumentace

Investor: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice

Ve smyslu §10 odstavce 1 a odstavce 2 písemně prohlašuji, že při projektu pro DSP požárně bezpečnostního zařízení – EPS – byly dodrženy podmínky vyplývající z právních předpisů normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

V Pardubicích dne 1. dubna 2022

Ing. Jan Fikejs
projektant elektrických zařízení

Příloha č. 1

TABULKA OVLÁDANÝCH ZAŘÍZENÍ

Spouštění jednotlivých zařízení nebo vyhlášení evakuace:

POLOŽKA	ZAŘÍZENÍ EPS ČÍSLO v PD	NÁZEV ZAŘÍZENÍ	NAPOJENÍ PROFESE - ROZVADĚČ	MÍSTO NAPOJENÍ ZAŘÍZENÍ	VAZBA NA HLÁSIČ NEBO SKUPINU HLÁSIČŮ FUNKCE VSTUPŮ
232	Z232	Vytažení mříže u výjezdu u 1.PP			1 / Z tlačítkového hlásiče v objektu

Vysvětlivky:	AH - automatické hlásiče			
	TL - tlačítkové hlásiče			
	1 - bezprostředně po detekování dvou hlásičů požáru v objektu nebo při vyhlášení všeobecného poplachu			
	2- okamžitá aktivace v čase T1			
	Pozn. Spuštění poplachu ze strojoven VZT až po detekci dvou hlásičů v dané strojovně			

Příloha č. 2

OPRÁVNĚNÍ K PROJEKCI SYSTÉMU EPS VÝROBCE SCHRACK SECONET

ZERTIFIKAT	CERTIFICATE
	Pan Jan Fikejs Lovengineering
	absolvoval školení v souladu s §10 vyhl. č.246/2001 MV ČR ze dne 29.06.2001
	Systém EPS řady INTEGRAL <ul style="list-style-type: none">• projekce• návrh systému
	Dokument číslo: P190409_2 Platnost certifikátu do 09.04.2022  SCHRACK SECONET AG Obchodní zastoupení Praha Štítková 283/109 Újezd u Prahy 4 - Újezd tel.: 274 784 422 fax: 274 782 300 <i>J. Jankovský</i> Odborný lektor Jaroslav Jankovský V Praze dne 09.04.2019