

LEGENDA MÍSTNOSTÍ – NOVÝ STAV

Č.M.	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA (M2)	DRUH PODLAHY	POVRCH STĚN	STROP/ PODHLED	S.V. PODHL.
2.01	POKOJ JIP – 1L	17,70	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 1	3,00
2.02a	POKOJ JIP – 1L	17,20	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 1	3,00
2.02b	FILTR	2,90	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 1	3,00
2.02c	POKOJ JIP – 1L	17,30	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 1	3,00
2.03a	JIP INTERNÍ – MONITORING	72,40	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 2	3,00
2.03b	HALA JIP INTERNÍCH OBORŮ	123,20	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 2	3,00
2.04a	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	13,00	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA LINKOU	PU1 PU4b RASTR 3	3,00
2.04b	SKLAD	11,70	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1 RASTR 3	3,00
2.05	HOVORNA	6,80	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA UMYV.	PU2 PU4b RASTR 3	3,00
2.06	INSPEKČNÍ POKOJ	15,80	DOPLNĚNÍ PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA UMYV.	PU2 PU4b RASTR 3	3,00
2.07	INSPEKČNÍ POKOJ	16,70	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU11 STÁV.	3,00
2.08	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75	–	STÁVAJÍCÍ	– –	–
2.08a	LŮŽKOVÝ VÝTAH	6,75	–	STÁVAJÍCÍ	– –	–
2.09	ELEKTROROZVODNA	5,50	STÁVAJÍCÍ	NÁTĚR	PU12 STÁV.	3,55
2.10	SCHODIŠTĚ	15,80	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 STÁV.	–
2.11	CHODBA	110,20	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 RASTR 4	3,00
2.12	PŘEDSÍŇ WC M PERS.	2,85	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.13	WC M PERS.	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.14	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.15	WC Ž PERS.	1,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.16	SPRCHA PERS.	3,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a RASTR 5	2,60
2.17	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	7,20	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 3	2,60
2.18	ČISTÝ MATERIÁL	12,80	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 RASTR 3	2,60
2.19	ODPADY, ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,80	STÁV. PVC	STÁV. KER. OBKLAD	– RASTR 3	2,60
2.20	FILTR	10,60	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 2	2,60
2.21	ÚKLIDOVÁ KOMORA	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.22	WC IMOBILNÍ PAC.	2,90	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.23	HYGIENICKÁ BUŇKA PAC.	4,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a RASTR 3	2,60
2.24	PŘEDSÍŇ WC M PERS.	2,30	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.25	WC M PERS.	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.26	SPRCHA	2,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a RASTR 5	2,60
2.27	ŠATNA	19,00	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1 RASTR 3	2,75
2.28	WC Ž PERS.	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.29	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	2,80	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.30	WC Ž PERS.	1,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.31	PŘÍJEM – VYŠETŘ. JIP	28,30	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 1	3,00
2.32	OČISTA PACIENTA	12,00	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 3	2,60
2.33	JIP CHIRURGIE – MONITORING	49,80	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 2	3,00
2.34	POKOJ JIP – 1L	18,30	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 1	3,00
2.35	HALA JIP CHIRURG. OBORŮ	84,10	PVC EL. VODIVÉ	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 2	3,00
2.36	WC IMOBILNÍ PAC.	2,60	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.37	DENNÍ MÍSTNOST ZAM.	10,30	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR, KER. OBKL. ZA LINKOU	PU1 PU4b RASTR 3	3,00
2.38	NEOBSAZENO					
2.39	OKLUDOVÁ KOMORA	2,50	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.40	SCHODIŠTĚ PERSONÁL	19,50	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 STÁV.	3,55
2.41	FILTR	15,10	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1 RASTR 2	2,60
2.42	CHODBA	3,20	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1 RASTR 2	2,60
2.43	POKOJ ARO – 1 LŮŽKO	20,70	PVC EL. VODIVÉ	STÁVAJÍCÍ	– STÁV.	3,00
2.44	POKOJ ARO – 4 LŮŽKA	95,00	PVC EL. VODIVÉ	STÁVAJÍCÍ	– STÁV.	3,00
2.45	ARO – MONITORING	73,00	PVC EL. VODIVÉ	DOPLNĚNÍ KER. OBKL. DLE STÁVAJÍCÍ	PU4b DOPLNĚNÍ STÁV.	3,00
2.46a	CHODBA	2,30	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1 RASTR 5	2,60
2.46b	CHODBA	1,70	PVC	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU1 RASTR 5	2,60
2.47a	PŘEDSÍŇ WC Ž PERS.	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.47b	WC Ž PERS.	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.48a	PŘEDSÍŇ WC M PERS.	1,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.48b	WC M PERS.	1,70	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.49	NEOBSAZENO					
2.50	FILTR	8,60	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 2	2,60
2.51	ÚKLID	2,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 5	2,60
2.52	OČISTA PACIENTA	8,60	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4a RASTR 3	2,60
2.53	ČISTÍCÍ MÍSTNOST	9,05	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	– STÁV.	
2.54	ČAJOVÁ KUCHYŇKA	6,85	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 STÁV.	
2.55	VSTUP PERSONÁL	7,70	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 STÁV.	
2.56	ČISTÝ SKLAD	9,50	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 STÁV.	
2.57	DENNÍ MÍSTN. ZAMĚST.	15,15	STÁVAJÍCÍ	OMYVATELNÝ NÁTĚR	PU10 STÁV.	3,00
2.58	PŘÍSTROJE	11,00	STÁVAJÍCÍ	STÁVAJÍCÍ	– STÁV.	3,00
2.59	PŘÍJEM – VYŠETŘ. ARO	36,80	PVC EL. VODIVÉ	STÁVAJÍCÍ	– STÁV.	3,00
2.60a	SKLAD ŠPIN. PRÁDLA	4,40	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 3	2,60
2.60b	SKLAD ROZTOKŮ	4,40	PVC	KER. OBKL. K PODHL.	PU4b RASTR 3	2,60
2.61	OSOBNÍ VÝTAH	4,40	–	STÁVAJÍCÍ	– –	–

LEGENDA:

MDO	Základní napájení (nezálohované napájené z distribuční sítě)
DO	Napájení z bezpečnostního zdroje: třídy 15s (zálohování dieselagregátem)
UPS	Napájení z bezpečnostního zdroje: třídy 0s (zálohování pomocí on-line UPS)
ZIS	Zdravotnická síť IT napájená z obvodů DO
VDO	Zdravotnická síť IT napájená z obvodů UPS
2	Skupina zdravotnických prostor dle ČSN 33 2000-7-710
A	Elektrostaticky vodivá podlahová krytina (50kΩ ÷ 1MΩ)
⏚	Doplňující pospojování
(x+y)	zásuvek ve společném (x+y)-rámečku, krytí IP20
(x+y)+1	(x+y) zásuvek + zásuvka pro ochr. pospoj. ve společném (x+y+1)-rámečku, IP20
	Zásuvka 16A, 230V AC pod omítku, krytí IP20
	Zásuvka 16A, 230V AC v krabici do dutých příček (SDK apod), krytí IP20
	Zásuvka 16A, 230V AC s víčkem pod omítku, krytí IP21
	Zásuvka 16A, 230V AC s víčkem pod omítku, krytí IP44
	Zásuvka 16A, 230V AC, MODUL45, IP20 (do parapetního kanálu)
	Zásuvka 16A, 230V AC, s víčkem na povrch, krytí IP44
	CEE zásuvka 16A, 3p, 6h, 230V AC, pod omítku, IP44, označená "RTG"
	Uzemňovací zásuvka se dvěma svorkami pro vyrovnání potenciálů, krytí IP20
	Instalační tlačítko IP20, pod omítkou
M el.dveře	Napojení el.pohonu automatických dveří (dodávka stavby)
MP-xxx	Signalizační a testovací panel pro zdravotnickou síť IT (viz. Zapojení datové sběrnice BMS) V=1500mm (S.H.)
PSKA	Panel signalizace klinického alarmu (dodávka medicinálních plynů)
FC	Regulační skříň pro fancoilovou jednotku chlazení
Kxx	Vnitřní multispřitová jednotka

BAREVNÉ ZNAČENÍ ZÁSUVEK:

MFx.9x	Zásuvka úklidová s víčkem napojená z MDO, barva BÍLÁ
MFx.x	Zásuvka napojená z MDO přes proudový chránič, barva BÍLÁ
DFx.x	Zásuvka napojená z DO přes proudový chránič, barva ZELENÁ
Zx.x	Zásuvka napojená ze ZIS, barva ŽLUTÁ
Vx.x	Zásuvka napojená z VDO, barva ORANŽOVÁ
Ux.x	Zásuvka napojená z UPS, barva ČERVENÁ
UFx.x	Zásuvka napojená z UPS přes proudový chránič, barva ČERVENÁ

Výška: neoznačených zásuvek a spínačů (S.H.) 1200 mm

POZNÁMKA:

– V prostorách chráněných únikových cest (CHUC) a v prostorách LZ2 (odd. JIP, zákrokový sál) budou nově řešené volně vedené elektrorozvody provedeny bezhalogenními kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1d1, dle požadavku PD
Požárně-bezpečnostní řešení, ČSN 73 0802 a souvisejících norem a vyhl. 23/2008Sb v platném znění (úprava dle vyh.268/2011Sb). V ostatních prostorách (stropjovny, rozvodny) jsou navženy volně vedené elektrorozvody v provedení CYKY, CY apod. Rozvody pod omítkou mohou být i v prostoru CHÚC provedeny klasickými PVC kabely.
– V prostorách s rastrovými podhledy budou horizontální rozvody vedeny v instalačních žlabech a lištách nad podhledy.
Vertikální rozvody zde budou vedeny v dutých stěnách, pod omítkou, v místech s obklady v trubkách pod omítkou. Rozvody vedené v podlaze jsou navženy v trubkách.
– V prostorách s rastrovými podhledy budou použity odbočné inst. krabice na povrch uložené nad pohledy, v místnostech se sádrokartónovými (SDK) podhledy krabice do dutých stěn, nebo pod omítku umístěné pod úroveň SDK podhledů.
– Ve strojovnách budou rozvody vedeny ve žlabech, roštech a lištách na povrchu.
– Jednotlivé vývody (zásuvky, vypínače, napájená zařízení apod.) označit číslem daného okruhu (rámečky s popisovým polem, samolepky apod.).
– Propojení rozvaděčů a monitorovacích panelů (MP) datovou sběrnicí /J–H(St)H 2x2x0,8/ bude provedeno dle výkresu
Zapojení datové sběrnice BMS.
– Hlavní kabelové trasy (kabelové žlaby a rošty) jsou zde naznačeny schematicky, jejich druh, provedení a velikost je uveden na samostatném výkrese, taktéž jsou tam uvedeny hlavní silové rozvody (napájení rozvaděčů apod.).
– Prostupy kabelů mezi jednotlivými požárními úseky budou utěsněny protipožárními ucpávkami – viz PD PBŘ.
– Při nejasnostech, či nepředvídaných okolnostech je třeba kontaktovat projektanta, za účelem upřesnění dalších prací.
– Krytí a provedení rozvodů musí odpovídat předpokládanému použití jednotlivých místností a určení vnějších vlivů dle ČSN 33 2000-5-51 ed.3, rozvody v umývárnách budou provedeny dle ČSN 33 2000-7-701 ed.2.
– Nedílnou součástí projektové dokumentace je technická zpráva a výkazy výměr.

Rozvaděč RMD2.2

VÝVODY MDO:
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.1
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.2
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.3
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.4
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.5
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.6
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.7
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.8
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.9
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.81/dialýza
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.82/myčka
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.83/MW
CXKH–R(J)5x2,5/MF22.84/myčka
CXKH–R(J)3x2,5/MF22.91
VÝVODY DO:
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.1
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.2
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.3
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.4
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.41/RTG
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.42/RTG
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.51/lednice
CXKH–R(J)3x1,5/DF22.71/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF22.72/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF22.73/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF22.74/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF22.75/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF22.76/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF22.77/el.dveře
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.78/pohon stativu
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.79/pohon stativu
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.81/dialýza

Rozvaděč RMD2.6

VÝVODY MDO:
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.1
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.2
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.3
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.4
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.5
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.6
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.81/MW
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.82/myčka
CXKH–R(J)3x2,5/MF26.91
VÝVODY DO:
CXKH–R(J)3x2,5/DF26.1
CXKH–R(J)3x2,5/DF26.2
CXKH–R(J)3x2,5/DF26.41/RTG
CXKH–R(J)3x2,5/DF26.51/lednice
CXKH–R(J)3x1,5/DF26.71/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF26.72/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF26.73/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF26.74/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/DF26.75/nap. DT
CXKH–R(J)3x2,5/DF26.76/pohon stativu
CXKH–R(J)3x2,5/DF26.77/pohon stativu

Rozvaděč RMD2.5

VÝVODY MDO:
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.1
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.2(pův. M2–11)
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.3(pův. M2–12)
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.4(pův. M2–13)
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.5
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.6
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.7(pův. MF1–3)
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.8(pův. MF1–4)
CXKH–R(J)5x1,5/MF25.61(pův. M1–7)
CXKH–R(J)2x1,5/TK25.61(pův. TK1–7)
CXKH–R(J)3x1,5/SM25.61(pův. SM1–7)
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.81/MW
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.91(pův. M2–4u)
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.92(pův. M1–1u)
CXKH–R(J)3x2,5/MF25.93(pův. MF1–2)
VÝVODY DO:
CXKH–R(J)3x2,5/DF25.1
CXKH–R(J)3x2,5/DF25.41(pův. DF1–1R)
CXKH–R(J)3x2,5/DF25.51/lednice
CXKH–R(J)2x2,5/D25.52/BB
CXKH–R(J)3x1,5/D25.71(pův. D1–4)/napoječ DT
CXKH–R(J)3x1,5/D25.72/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/D25.73(pův. M1–5)/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/D25.74(pův. M1–6)/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/D25.75/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/D25.76/el.dveře
CXKH–R(J)3x1,5/D25.77/SLP
CXKH–R(J)3x1,5/D25.78/SLP

Rozvaděč RMD2.1

VÝVODY:
CYKY–J4x10/RT2.1/MDO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.1/DO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.1/DO–VDO
CYKY–J4x10/RT2.2/MDO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.2/DO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.2/DO–VDO
CYKY–J4x10/RT2.3/MDO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.3/DO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.3/DO–VDO
CYKY–J4x10/RT2.4/MDO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.4/DO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.4/DO–VDO
CYKY–J4x10/RT2.5/MDO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.5/DO–ZIS
CYKY–J4x10/RT2.5/DO–VDO

Rozvaděč RZ2.1

VÝVODY ZIS–1:
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.1
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.2
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.3
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.4
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.5
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.6
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.7
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.8
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ1.1.9
VÝVODY VDO–1:
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.1.1
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.1.2
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.1.3
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.1.4
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.1.5
CXKH–R(J)3x1,5/VZ1.1.6/SPKA
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.1.7/SLP
CXKH–R(0)2x1,5/MP203
VÝVODY ZIS–2:
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.1
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.2
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.3
CXKH–R(J)3x2,5/DF22.4
VÝVODY VDO–2:
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.1
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.2
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.3
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.4
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.5
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.6
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.7
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.8
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.9
CXKH–R(J)4x6,5/VZ1.2.10
VÝVODY VDO–2:
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.1
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.2
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.3
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.4
CXKH–R(J)3x2,5/VZ1.2.5
J–H(St)H 2x2x0,8/BMS–bus

Rozvaděč RZ2.5

VÝVODY ZIS–1:
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.1
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.2
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.3
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.4
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.5
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.6
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.7
VÝVODY VDO–1:
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.1
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.2
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.3
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.4
CXKH–R(J)3x1,5/VZ5.1.5/SPK
CXKH–R(0)2x1,5/MP235
VÝVODY ZIS–2:
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.1
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.2
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.3
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.4
VÝVODY VDO–2:
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.1
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.2
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.3
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.4
J–H(St)H 2x2x0,8/BMS–bus

Rozvaděč RT2.1

VÝVODY:
CXKH–R(J)4x6/RT2.1/ZIS–>RZ2.2/ZIS
CXKH–R(J)4x6/RT2.1/VDO–>RZ2.2/VDO

Rozvaděč RT2.2

VÝVODY:
CXKH–R(J)4x10/RT2.2/ZIS–1–>RZ2.1/ZIS–1
CXKH–R(J)4x10/RT2.2/VDO–1–>RZ2.1/VDO–1
J–H(St)H 2x2x0,8/BMS–bus

Rozvaděč RT2.3

VÝVODY:
CXKH–R(J)4x10/RT2.3/ZIS–2–>RZ2.1/ZIS–2
CXKH–R(J)4x10/RT2.3/VDO–2–>RZ2.1/VDO–2
J–H(St)H 2x2x0,8/BMS–bus

Rozvaděč RT2.5

VÝVODY:
CXKH–R(J)4x10/RT2.5/ZIS–2–>RZ2.5/ZIS–2
CXKH–R(J)4x10/RT2.5/VDO–2–>RZ2.5/VDO–2
J–H(St)H 2x2x0,8/BMS–bus

Rozvaděč RT2.4

VÝVODY:
CXKH–R(J)4x10/RT2.4/ZIS–1–>RZ2.5/ZIS–1
CXKH–R(J)4x10/RT2.4/VDO–1–>RZ2.5/VDO–1
J–H(St)H 2x2x0,8/BMS–bus

Rozvaděč RZ2.2

VÝVODY ZIS–1:
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.1
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.2
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.3
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.4
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.5
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.6
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.1.7
VÝVODY VDO–1:
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.1
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.2
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.3
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.1.4
CXKH–R(J)3x1,5/VZ5.1.5/SPK
CXKH–R(0)2x1,5/MP235
VÝVODY ZIS–2:
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.1
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.2
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.3
CXKH–R(J)3x2,5/ZZ5.2.4
VÝVODY VDO–2:
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.1
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.2
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.3
CXKH–R(J)3x2,5/VZ5.2.4
J–H(St)H 2x2x0,8/BMS–bus

ROZVODNÁ SOUSTAVA: TN–C–S, 3+N+PE, 3x 230/400V, 50Hz
ZDRAVOTNICKÁ SÍŤ IT, 2P+ PE, 230V, 50Hz
OCHRANA PŘED ÚRAZEM EL. PROUDEM: AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

D1.01 JIP

D1.01.4g SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

TENTO VÝKRES A JEHO DETAILY JSOU MAJETKEM ZHOTOVITELE A NESMÍ BÝT POUŽIT CELÝ ANI Z ČÁSTI BEZ JEHO PÍSEMNÉHO SOUHLASU (DLE ZÁKONA Č. 121/2000 Sb.).

ZPRACOVATEL DÍLČÍ ČÁSTI: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
ING.ARCH. J. HOMOLKA, CSC.	ING. PETR KŘEMEČÁČEK	
GENERÁLNÍ PROJEKTANT: ATELIER PENTA v.o.s., Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava		
VEDOUCÍ PROJEKTANT	HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	
ING.ARCH. JAROMÍR HOMOLKA, CSc.	ING. ALEŠ PRUDKÝ	
INVESTOR: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, 532 11 Pardubice		

Mrštíkova 12, 586 01 Jihlava, tel.: +420 567 312 451-4, fax: +420 567 3124 55

NÁZEV AKCE:	
NPK a.s. Svitavská nemocnice, sloučení JIP	
VÝKRES	
2.NP – ELEKTROROZVODY TECHNOLOGICKÉ	

ČÍSLO PARE	
FORMÁT	15x A4
DATUM	5 / 2021
STUPEŇ	DPS
ZAK. ČÍSLO	A 02–21–P
MĚŘÍTKO	Č. VÝKRESU
1 : 50	D1.01.4g–12